

ET 开关电源系列



技术参数

项目 \ 型号	ET2.5	ET3.5	ET5.5	ET8.0	ET10	ET12	ET15
8Ω 立体声功率 (RMS /THD1%)	250Wx2	350Wx2	550Wx2	800Wx2	1000Wx2	1250Wx2	1500Wx2
4Ω 立体声功率 (RMS /THD1%)	350Wx2	500Wx2	1000Wx2	1500Wx2	1700Wx2	2000Wx2	2500Wx2
2Ω 立体声功率 (EIA/THD1%)	500Wx2	700Wx2	1200Wx2	1600Wx2	1800Wx2	2200Wx2	2400Wx2
8Ω 桥接功率 (EIA/THD1%)	650W	1000W	1800W	2800W	3500W	4000W	4400W
频率响应	20Hz-20KHz@8Ω ±0.5dB						
总谐波失真(THD%)	<0.05%						
转换速率	>20V/us						
阻尼系数 (@100Hz)	>300						
动态范围	1 ≥80dB						
信噪比	>95dB						
灵敏度	0.775Vrms/ 1.0Vrms/ 1.4Vrms						
输入阻抗	平衡20K/不平衡10K						
高通滤波器	30Hz@-3dB						
保护功能	开机软启动、短路及过载、直流、超温、失真压限保护、 开机输出音量渐大功能、开关电源欠压、过流、VHF、次声频保护						
散热气流方向	从功放面板向后板方向吸风						
电源电压/频率	~220V±10%/50Hz						
重量	8.4Kg	8.4Kg	11.8Kg	11.8Kg	11.8Kg	19Kg	19Kg
纸箱外尺寸(毫米)	L138xW560xH380		L138xW560xH542			L138xW560xH542	

※以上测试结果是在标准电源波形及稳压条件下测试得出。